



## Ljussändare, OP-3116, 1310/1490/1550 nm För fibernet

Avancerad ljussändare för inmätning-, kontroll och service av fibernet. Den har 3 st våglängder, frekvens ID samt våglängds ID (tillsammans med effektmätare 3216).

Ref.	234030
EAN13	7321411030640

### Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

### Fysisk data

Nettovikt	631,00 g
Bruttovikt	812,00 g
Bredd	230,00 mm
Höjd	90,00 mm
Djup	160,00 mm
Huvudproduktens vikt	631,00 g

### Utmärkande egenskaper

Specifikation:

- Mätområde: 1310, 1490 1550 nm
- Frekvens ID: CW, 270, 330, 1000, 2000 Hz
- Våglängds ID: 1310, 1490, 1550 nm
- Kontakt: FC/PC

- Batteri: 3xAA, 1,5 V
- Nätagadapter: 8,4 V
- Dimension: 180x90x45 mm
- Vikt 250 g

## Huvudegenskaper

---

Bakgrundsbelysningen kan justeras automatiskt i förhållande till omgivningsljuset vilket reducerar strömförbrukningen. Batteritid upp till 45 timmar. Fodral medföljer.