



Prise terminale multimédia 3 connecteurs: FM-TV-DATA

Prise terminale à trois connecteurs. En partie inférieure gauche un connecteur "9,52" mâle pour la télévision terrestre, en partie inférieure droite un connecteur "9,52" femelle pour la FM (radio) et en partie supérieure un connecteur F pour les données multimédia.

Spécialement conçu pour les opérateurs, compatible DOCSIS 3.1.

Réf.	524001
Réf. Logique	KME04ST
EAN13	8424450135754

Emballage

Boîte	1 pièces
Carton	10 pièces
Carton	100 pièces

Données physiques

Poids net	94,00 g
Volume brut	0,20 dm³
Poids brut	94,00 g
Largeur	70,00 mm
Hauteur	67,00 mm
Profondeur	36,00 mm
Poids du produit principal	94,00 g

Vous aimerez

- Fabrication automatisée sur ligne robotisée
- Blindage élevé
- Grande isolation entre sorties
- Fabriquée en Zamak, de grande résistance
- Compatible avec les câbles coaxiaux de diamètre Ø 5...6,9mm

Découvrir

Prises Televes: Fixation sans vis

Une prise de classe A pleine d'avantages:

- L'âme se connecte par simple pression, pas de vis à serrer, tout en gardant une force de serrage équivalente
- Compatible des diamètre d'âme compris entre 0,65 et 1,2 mm et des diamètres extérieurs du câble de 5 à 6,9 mm
- Guide conique, type connecteur F, pour introduire de façon simple l'âme
- Marge importante de longueur d'âme (5 à 15 mm) qui rend difficile les contacts entre l'âme et la tresse
- Bras de serrage à ouverture totale inclinable et autoportante
- Le bras de serrage se compose de 3 rangées dentelées de 9mm pour une fixation parfaite de la tresse
- Perforation du circuit imprimé pour rendre compatible la vis de fixation des platines frontales
- Bords arrondis pour éviter les coupures
- Isolation de Classe A

De plus, cette gamme de produits comporte plusieurs gravures sur le châssis:

- Marquage CE
- Référence numérique et logique
- Indications d'entrées et de sorties

- Dimensions de dénudage du câble

Caractéristiques techniques : Ref. 524001

Système d'ancrage				##	
Nombre de connecteurs				3	
Connecteur R				"9,52" femelle	
Connecteur TV				"9,52" mâle	
Connecteur DATA				"F" femelle	
Sortie de passage				Non	
Bandes		FM		TV	DATA
Bande passante	MHz	87 ... 1218		111 ... 1218	5 ... 1218
Isolation entre sorties	dB	> 30		> 30	> 30
Atténuation: Connecteur R	dB	7		--	--
Atténuation: Connecteur TV	dB	--		8	--
Atténuation: Connecteur DATA	dB	--		--	3,6
Passage CC				SAT↔Entr.	
Courant max.	mA			350	