



19"-Frontblende 1HE mit einem Aufnahmevermögen von bis zu 24 „F“-Verbinder

Ausgelegt zur Aufnahme von bis zu 24 Koaxialadaptern „F“ (Buchse) - „F“ (Buchse) (Ref. 417302), kann als Anschlusspunkt verwendet werden (Koaxial-Patchpanel). Ermöglicht die Verwendung eines festen Verteilungsnetzes, an das durch einfaches Neuverbinden am Panel unterschiedliche Signale gesendet werden können.

Ref.Nr.	533150
Art.Nr.	UFB24F
EAN13	8424450182567

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	300,00 g
Bruttovolumen	0,37 dm ³
Bruttogewicht	399,00 g
Breite	486,00 mm
Höhe	45,00 mm
Tiefe	12,00 mm
Bauteilgewicht	300,00 g

Highlights

- Hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit: hergestellt aus Stahl mit einer Beschichtung auf Basis von Polyesterharzen und bleifreien Pigmenten
- Jeder Anschluss ist mit einer lasermarkierten Nummer (1...24) gekennzeichnet
- Ausgelegt als 1HE
- 4 Schrauben und 4 Muttern für die Installation in einem 19"-Rack im Lieferumfang enthalten.
- Schwarze Farbe (RAL 9005)

Technische Spezifikationen : Ref. 533150

Anzahl der Höheneinheiten (HE)		1
Rastermaß	in	19
Steckerotyp		HF
Anzahl der Anschlüsse		24
Erdung		Nein
Material		Stahl
Wandstärke	mm	1,5
Farbe		Schwarz