



## Panel do Rack'a 19" 1U o pojemności do 2x7 beczek "F"

Do montażu do 2x7 szt adapterów koncentrycznych "F" żeńskie - "F" żeńskie (nr kat. 417302). Stosowane jako punkt połączeniowy (koncentryczny panel krosowniczy), odpowiedni dla modułów T.OX. Zastosowanie także w stałych sieciach dystrybucyjnych, do których dostarczenie różnych sygnałów odbywa się poprzez zwykłe przełączenie.

<b>Nr Kat.</b>	533153
<b>Nr log.</b>	UFB14F
<b>EAN13</b>	8424450192283

### Opakowanie

<b>Pudełko</b>	1 szt.
----------------	--------

### Dane fizyczne

<b>Waga netto</b>	197,00 g
<b>Objętość brutto</b>	0,46 dm <sup>3</sup>
<b>Waga brutto</b>	228,00 g
<b>Szerokość</b>	483,00 mm
<b>Wysokość</b>	44,00 mm
<b>Głębokość</b>	10,00 mm
<b>Główna waga produktu</b>	197,00 g

### Cechy wyróżniające

- Wysoka wytrzymałość i trwałość: wyprodukowane ze stali, powłoka proszkowa z

żywicpoliestrowych i pigmentów bez ołowiu

- Identyfikacja każdego złącza za pomocą numerów wygrawerowanych metodą laserową (1...24)
- Zajmowana pojemność w szafach typu rack: 1U
- Zestaw zawiera 4 śruby oraz 4 nakrętki do instalacji w rack'u 19"
- Kolor czarny (RAL 9005)

## Specyfikacje techniczne : Ref. 533153

Liczba jednostek U		1
Dimensione modulare	in	19
Rodzaj złączy		RF
Liczba złączy		14
Uziemieniem		Nie
Tworzywo		Aluminium
Grubość	mm	1,5
Kolor		Czarny