Wzmacniacz domowy ze złączami typu "F" 3 wyjścia (2+TV): VHF/UHF – Auto LTE



3-wyjściowy wzmacniacz domowy (2+TV) i automatyczna regulacja poziomu, do rozszerzenia domowej sieci TV naziemnej.
Wyjście TV posiada mniejsze wzmocnienie do bezpośredniego połączenia z telewizorem (bez instalacji gniazda).
Wyposażony w filtr Auto LTE oraz zasilanie poprzez wejście dla zasilania przedwzmacniaczy lub systemu BOSS.

Nr Kat.	545801
Nr log.	KROK20AGCLTEA
EAN13	8424450191507

Opakowanie	
Blister	1 szt.
Pudełko	8 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	220,00 g
Objętość brutto	4,00 dm³
Waga brutto	220,00 g
Szerokość	146,00 mm
Wysokość	53,00 mm
Głębokość	35,00 mm
Główna waga produktu	220,00 g

Cechy wyróżniające

- Plug&Play: wyposażone w automatyczną regulację wzmocnienia
- Estetyczny design, małe wymiary
- W pełni zautomatyzowana produkcja poddana rygorystycznej kontroli jakości
- Przykręcane do ściany
- Złącza "F"

Specyfikacje techniczne : Ref. 545801

Liczba wyjść		3	
Wyjście TV		Tak	
Zakres częstotliwości	MHz	47 ... 400	470 ... 694
Zysk	dB	10	20
Zysk @TV	dB	0	10
##	dB	--	0 ... 15
Poziom wyjściowy DIN45004B	dBµV	92	101
Poziom wyjściowy EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	101	109
Poziom wyjściowy 10Ch DVB-T	dBµV	--	80
Poziom wyjściowy 2CH DBV-T	dBµV	84	--
Współczynnik szumu	dB	4,5	6
Zasilanie wejść	Vdc	12	
Maks. prąd na wejściu	mA	100	
Napięcie wejściowe	Vac	196 ... 253	
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz / 60 Hz	
Maks. prad	mA	2,8	
Zużycie przy maks. mocy	W	28	
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45	
Stopień ochrony (IP)		20	