



Wzmacniacz domowy ze złączami typu "F" 3 wyjścia (2+TV): VHF/UHF – Auto LTE

3-wyjściowy wzmacniacz domowy (2+TV) i automatyczna regulacja poziomu, do rozszerzenia domowej sieci TV naziemnej.

Wyjście TV posiada mniejsze wzmocnienie do bezpośredniego połączenia z telewizorem (bez instalacji gniazda).

Wyposażony w filtr Auto LTE oraz zasilanie poprzez wejście dla zasilania przedwzmacniaczy lub systemu BOSS.

Nr Kat.	545801
Nr log.	KROK20AGCLTEA
EAN13	8424450191507

Opakowanie

	1 szt.
Pudełko	8 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	220,00 g
Waga brutto	220,00 g
Szerokość	146,00 mm
Wysokość	53,00 mm
Głębokość	35,00 mm
Główna waga produktu	220,00 g

Cechy wyróżniające

- Plug&Play: wyposażone w automatyczną regulację wzmacnienia
- Estetyczny design, małe wymiary
- W pełni zautomatyzowana produkcja poddana rygorystycznej kontroli jakości

Ogólna charakterystyka

- Przykręcane do ściany
- Złącza "F"

Specyfikacje techniczne : Ref. 545801

Liczba wyjść			3	
Wyjście TV			Tak	
Zakres częstotliwości	MHz	47 ... 400		470 ... 694
Zysk	dB	10		20
Zysk @TV	dB	0		10
##	dB	--		0 ... 15
Poziom wyjściowy DIN45004B	dB μ V	92		101
Poziom wyjściowy EN50083 IMD3 2tones -35dB	dB μ V	101		109
Poziom wyjściowy 10Ch DVB-T	dB μ V	--		80
Poziom wyjściowy 2CH DBV-T	dB μ V	84		--
Współczynnik szumu	dB	4,5		6
Zasilanie wejść	Vdc		12	
Maks. prąd na wejściu	mA		100	
Napięcie wejściowe	Vac		196 ... 253	
Zakres częstotliwości sieci			50 Hz / 60 Hz	
Maks. prąd	mA		2,8	
Zużycie przy maks. mocy	W		28	
Temperatura pracy	°C		-5 ... 45	
Stopień ochrony (IP)			20	