



## Абонентский усилитель "F" 3 выхода (2+TV): МВ/ДМВ – Auto-LTE

Абонентский усилитель с 3 выходами (2 + ТВ) для расширения домашней телевизионной сети.

ТВ-выход, имеющий более низкий выходной уровень, позволяет подключить его непосредственно к телевизору (без установки розетки).

Фильтрация Auto-LTE выбирается пользователем, питание для предусилителей или системы BOSS.

Арт.	545801
№ арт.	KROK20AGCLTEA
EAN13	8424450191507

### Упаковка

	1 шт.
Коробка	8 шт.

### Физические данные

Вес нетто	220,00 g
Вес брутто	220,00 g
Ширина	146,00 mm
Высота	53,00 mm
Глубина	35,00 mm
Вес основного продукта	220,00 g

### Отличается

- Plug&Play, без настроек: имеет автоматическую регулировку усиления, не влияющую на качество сигнала
- Эстетичный и сдержанный дизайн
- Полностью автоматизированное производство и тщательный контроль качества

## Основные характеристики

---

- Настенное крепление
- Коннектор"F"

## Технические характеристики : Ref. 545801

Но выходов			3	
ТВ-выход			Да	
Частотный диапазон	MHz	47 ... 400		470 ... 694
Коэффициент усиления	dB	10		20
Коэффициент усиления @TV	dB	0		10
##	dB	--		0 ... 15
Выходной уровень DIN45004B	dB $\mu$ V	92		101
Выходной уровень EN50083 IMD3 2tones -35dB	dB $\mu$ V	101		109
Выходной уровень 10Ch DVB-T	dB $\mu$ V	--		80
Выходной уровень 2CH DBV-T	dB $\mu$ V	84		--
Уровень шума	dB	4,5		6
Питание на входах	Vdc		12	
Макс. потребление на входе	mA		100	
Входное напряжение	Vac		196 ... 253	
Частота в сети			50 Гц / 60 Гц	
Макс. потребление	mA		2,8	
Макс. потребляемая мощность	W		28	
Рабочая температура	°C		-5 ... 45	
Индекс защиты (IP)			20	