



Amplificador NevoSwitch 17 entradas 27/31dB

Amplificador NevoSwitch de 17 entradas (uma terrestre e as quatro polaridades de quatro satélites) que permite aumentar o número de utilizadores da instalação, otimizando o sinal que recebe em cada saída. Amplificação aprox. de 27dB em terrestre e 31dB em satélite. É compatível com o canal de retorno (passivo).

Ref.	714809
	MS1727VGQ
EAN13	8424450173527

Embalagem

Caixa	1 uni.
-------	--------

Dados físicos

Peso líquido	910,00 g
Peso bruto	910,00 g
Largura	340,00 mm
Altura	121,00 mm
Profundidade	30,00 mm
Peso do produto principal	902,00 g

Destaca-se por

- Elevado nível de saída
- Interruptor para alimentar pré-amplif. terrestres (VDC) ou não (OFF)
- Ajuste do ganho (20dB) e a pendente (12dB) de forma individual
- A alimentação é efectuada pela entrada/saída VL

Características principais

- Dimensões reduzidas
- Fabricado em zamak
- Identificação por cores na entrada e saída
- Alimentação a 12V
- Consumo reduzido

Especificações técnicas : Ref. 714809

Numero de entradas			17	
Numero de saídas			17	
Bandas		TERR		SAT
Margem de frequências	MHz	88 ... 862		950 ... 2400
Nível de saída	dB μ V	112		119
Ganho	dB	27		30
Margem de regulação de ganho	dB		0 ... 20	
Regulação da pendente	dB		0 ... 12	
Isolamento	dB		> 30	
Alimentação	Vdc		12	
Consumo de corrente máxima (@12V)	A		1,5	
Consumo potência máx.	W		18	
Temperatura de trabalho	°C		-5 ... 45	
Índice de protecção (IP)			20	