



Digidom IR Transmisión por aire 433MHz

Sistema prolongador de señal infrarroja (IR) del mando a distancia que permite el control remoto de dispositivos que no estén ubicados en la misma estancia que el usuario, por ejemplo: un receptor de satélite, un vídeo, una cadena de música, etc. La banda de transmisión se puede configurar en ocho canales seleccionables mediante switches. Consiste en un transmisor y un receptor, de forma que las órdenes que emite el mando a distancia viajan vía radio (aire) hasta el punto donde está el elemento a controlar, permitiendo por ejemplo cambiar de canal el receptor de satélite desde otra televisión alejada del propio receptor.

Ref.	721903
EAN13	8424450201428

Otras características

Elementos incluidos Transmisor

Embalajes

Caja	1 Unidades
Caja	50 Unidades

Destaca por

Datos físicos

Peso neto	290,00 g
Volumen bruto	1,46 dm ³
Peso bruto	290,00 g
Anchura	74,00 mm
Altura	92,00 mm
Profundidad	80,00 mm
Peso del producto principal	290,00 g

- Sistema universal (infrarrojos 38/56 KHz)
- Gran alcance
- Diseño compacto y discreto, ideal para cualquier estancia
- Bajo consumo
- Posibilidad de coexistencia de hasta 8 equipos iguales dentro de la misma zona de influencia
- Señal transmitida codificada entre el transmisor y el receptor para evitar interferencias con otros dispositivos

Especificaciones técnicas

Alimentación AC	Vac	100-240@50/60Hz
Alimentación DC	Vdc	5
Consumo TX/RX	mA	TX -40 / RX -50
Frecuencia de trabajo	MHz	433.9 (±100KHz)
Tipo de modulación		ASK
Codificación		8 canales seleccionables por switch
Portadora IR	KHz	30-60