



## Fuente de alimentación 18V-2A

Dispositivo que convierte la corriente alterna en corriente continua para alimentar al multiswitch.

|             |               |
|-------------|---------------|
| Ref.        | 732001        |
| Ref. Lógica | MS-NT182      |
| EAN13       | 8424450188811 |

### Otras características

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Tipo de clavija | Clavija EU |
|-----------------|------------|

### Embalajes

|      |            |
|------|------------|
| Caja | 1 Unidades |
|------|------------|

### Datos físicos

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Peso neto     | 245,00 g             |
| Volumen bruto | 0,54 dm <sup>3</sup> |
| Peso bruto    | 245,00 g             |
| Anchura       | 56,00 mm             |
| Altura        | 144,00 mm            |
| Profundidad   | 39,00 mm             |

### Destaca por

- Fuente de alimentación enchufable
- Tamaño reducido
- Diseño, calidad y fabricación europea

## Especificaciones técnicas : Ref. 732001

|                               |     |               |
|-------------------------------|-----|---------------|
| Tipo de clavija               |     | EU            |
| Voltaje de entrada            | Vac | 110 ... 230   |
| Frecuencia de red             |     | 50 Hz / 60 Hz |
| Voltaje de salida             | Vdc | 18            |
| Corriente máx. de salida      | A   | 2             |
| Temperatura de funcionamiento | °C  | -5 ... 45     |
| Índice de protección (IP)     |     | 20            |