AGGIORNAMENTO
H30FLEX

Aggiornamento

Ci sono due possibilità di aggiornare il firmware di un misuratore H30FLEX:

1ª Opzione

Tramite l'applicazione web:

1. Scaricare l'archivio dell'aggiornamento dal sito della Televés e salvarlo nel PC;
(http://it.televes.com/h30flexdownload)
2. Seguire le istruzioni del manuale;
(http://files.televes.com/h30flex/H30flex_User%20manual%20V003_ITA.pdf)

2ª Opzione

Utilizzando la funzione USB dal menù di Configurazione:

1. Scaricare l'archivio dell'aggiornamento dal sito della Televés e salvarlo nel PC;
(http://it.televes.com/h30flexdownload)
2. Accendere l'H30FLEX.
3. Premere il tasto **Home** per andare al **menù principale**.
4. Premere **Setup**.
5. Selezionare **USB**.
6. Selezionare USB **ON**.
7. Collegare l'H30FLEX al PC tramite la porta USB.
8. Cerca l'unità dal nome H30FLEX sull'PC, aprire la cartella. Troverai all'interno una cartella di nome **Updates**.
9. Fai doppio click sull'archivio di aggiornamento che hai scaricato, quindi verrà decompresso. Dopo di che appariranno due files, (**updater** e **version**).
10. Copiare questi due files (**updater** e **version**) all'interno della cartella **updates** nella unità H30FLEX.
11. Scollegare l'unità H30FLEX dall'PC.
12. Nel menù Configurazione selezionare **OFF** sulla voce **USB**.
13. Nel menù Configurazione selezionare la funzione **Aggiornamento firmware** e premere **OK** per confermare.
14. Successivamente apparirà un messaggio di avviso che l'H30FLEX si sta aggiornando. Si dovrà aspettare che l'H30FLEX si spenga da solo per poi ri-accenderlo aggiornato al nuovo firmwaree.