

Technische Spezifikationen : Ref. 233311

Eingänge		TERR	SAT
Frequenzbereich	MHz	47 ... 1200	950 ... 2400
Eingangsspegel	dBµV	73 ... 93	63 ... 83
Welligkeit	dB	-0,5 ... 0,5	-2 ... 2
Verstärkungsanpassung	dB		0 ... 14
C/N	dB		> 51
CSO	dB		> 60
CTB	dB		> 60
Wellenlänge	nm		1310
Optische Ausgangsleistung	dBm		10
Sendertyp			MQW-DFB
Optische Anschlüsse			SC/APC
HF-Anschlüsse			F-Buchse
Impedanz	Ω		75
Spannungsversorgung	Vdc		12 ... 24
Max. Stromaufnahme	mA		290
Betriebstemperatur	°C		-5 ... 45