

Especificações técnicas : Ref. 543603

Margem de frequências	MHz	5 ... 2400	
Numero de saídas		3	
Entradas/Bandas		TERR	SAT
##	dB	8,5	7,5
Perdas de passagem W2	dB	8,5	7,5
Perdas de passagem W3	dB	5	4
Rejeição entre saídas	dB	> 15	> 15
Conectores		Tipo "EasyF"	
Tensão máxima	V	40	
Corrente máxima	mA	300	
Passagem DC		Saí. Entr.	