

Especificações técnicas : Ref. 4335

##				##
Número de conectores				2
Conector R/TV				"CEI" macho
Conector SAT				"CEI" fêmea
##				Sim
Bandas		TV		SAT
Margem de frequências	MHz	5 ... 862		950 ... 2400
Perdas de passagem	dB	1		1
Atenuação: Conector R/TV	dB	1		--
Atenuação: Conector SAT	dB	--		1
Passagem DC				SAT0Entr. / Saí.0Entr.
Corrente máxima	mA			350