

Caratteristiche tecniche : Ref. 5227

Metodo di ancoraggio			Senza viti	
Numero di connettori			2	
Connettore R/TV			"IEC" maschio	
Connettore SAT			"IEC" femmina	
Uscita passante			Si	
Bandes				
Intervallo di frequenze	MHz	TV		SAT
		5 ... 862		950 ... 2400
Isolamento tra uscite	dB	> 40		> 35
Perdite di passaggio	dB	1,2		2
Attenuazione: Connettore R/TV	dB	13		--
Attenuazione: Connettore SAT	dB	--		14
Passaggio DC			SAT□Ing. / Usc.□Ing.	
Corrente massima	mA		350	