

Caractéristiques techniques : Ref. 524616

|                             |     |              |             |                |
|-----------------------------|-----|--------------|-------------|----------------|
| Système d'ancrage           |     |              |             | Sans vis       |
| Nombre de connecteurs       |     |              |             | 3              |
| Connecteur R                |     |              |             | "9,52" femelle |
| Connecteur TV               |     |              |             | "9,52" mâle    |
| Connecteur SAT              |     |              |             | "F" femelle    |
| Sortie de passage           |     |              |             | Non            |
| Bandes                      |     | FM           |             | TV             |
| Bande passante              | MHz | 87,5 ... 108 | 125 ... 862 | SAT            |
| Isolation entre sorties     | dB  | > 10         | > 10        | > 10           |
| Atténuation: Connecteur R   | dB  | 4            | --          | --             |
| Atténuation: Connecteur TV  | dB  | --           | 4           | --             |
| Atténuation: Connecteur SAT | dB  | --           | --          | 1,5            |
| Passage CC                  |     |              |             | SAT Entr.      |
| Courant max.                | mA  |              |             | 350            |